

1.4 Inbetriebnahme des Endgerätes

Beim MX3100 Terminal stehen Ihnen folgende mobile Varianten zur Verfügung:

- GPRS (General Packet Radio Service) mit SIM-Karte; Netzanbieter t-mobile oder A1
- LAN (Lokales Netzwerk)
- W-LAN (Wireless LAN)



Inbetriebnahme GPRS

1. Rote „ON/OFF“ Taste lang drücken bis Signalton verstummt.
2. Verbindungsaufbau abwarten bis am Display „KUBID – Version .. – TermID Nummer – Anmeldung mit Karte“ erscheint.
3. Mit der blauen „MENU“ Taste gelangen Sie nun in das Konfigurationsmenü.
4. Wählen Sie nun den Punkt 2 „Netz. Auswahl“ mit der Taste 2 am Ziffernblock an – es erscheint nun ein weiteres Menü.
5. Betätigen Sie die Taste 3 für die GPRS-Netzwahl.
6. Nun wird der PIN abgefragt – bitte geben Sie Ihren 4-stelligen SIM-PIN ein und bestätigen die Eingabe mit „OK“.
7. Wählen Sie anschließend den gewünschten Netzanbieter aus.
8. Am Display erscheint nun der Hinweis „Gerät muss neu gestartet werden ...“ – bestätigen Sie die Meldung mit „OK“.
9. Das Gerät startet automatisch und ist nun zur Anmeldung bereit.

Inbetriebnahme LAN

1. Schließen Sie Ihr LAN-Kabel am Gerät an (RJ45 Slot neben dem Ladestecker).
2. Rote „ON/OFF“ Taste lang drücken bis Signalton verstummt.
3. Verbindungsaufbau abwarten bis am Display „KUBID – Version .. – TermID Nummer – Anmeldung mit Karte“ erscheint.
4. Mit der blauen „MENU“ Taste gelangen Sie nun in das Konfigurationsmenü.
5. Wählen Sie nun den Punkt 2 „Netz. Auswahl“ mit der Taste 2 am Ziffernblock an – es erscheint nun ein weiteres Menü.
6. Betätigen Sie die Taste 1 für die LAN-Netzwahl.
7. Als nächsten Schritt muss Punkt 1 für „DHCP“ bestätigt werden.
8. Am Display erscheint nun der Hinweis „Gerät muss neu gestartet werden ...“ – bestätigen Sie die Meldung mit „OK“.
9. Das Gerät startet automatisch und ist nun zur Anmeldung bereit.

Inbetriebnahme W-LAN

- 1. Überprüfen Sie bitte ob Ihr WLAN-Router mit Zugang zum Internet ausgestattet ist. Zusätzlich wird ein DHCP-Server benötigt (fast alle WLAN-Router beinhalten diese Funktion bereits). Als Verschlüsselung kann von unseren Geräten ausschließlich WPA2 Pre-Shared-Key verwendet werden. Der WLAN-Schlüssel (Passwort) muss mind. 8 Zeichen haben.**
2. Rote „ON/OFF“ Taste lang drücken bis Signalton verstummt.
3. Verbindungsaufbau abwarten bis am Display „KUBID – Version .. – TermID Nummer – Anmeldung mit Karte“ erscheint.
4. Mit der blauen „MENU“ Taste gelangen Sie nun in das Konfigurationsmenü.
5. Wählen Sie nun den Punkt 2 „Netz. Auswahl“ mit der Taste 2 am Ziffernblock an – es erscheint nun ein weiteres Menü.
6. Betätigen Sie die Taste 2 für die WLAN-Netzwahl.
7. Das Gerät sucht nun ein passendes Netzwerk (Access Point) mit der Displaymeldung „Suche WLAN ...“.
8. Sollte Ihr Gerät mehrere Netzwerke finden, wählen Sie bitte mit der entsprechenden Zifferntaste Ihr persönliches Netzwerk an.
9. Als nächsten Schritt muss Punkt 2 für „WPA2“ bestätigt werden.
10. Geben Sie mit dem Tastenfeld Ihren WLAN-Schlüssel ein (bitte Groß- und Kleinschreibung beachten). Drücken Sie für die Buchstabenwahl die gewünschte Zifferntaste und blättern Sie mit der „Alpha“-Taste weiter und mit „OK“ bestätigen.
11. Nun muss noch die Einstellung „DHCP“ mit der Taste 1 gewählt werden.
12. Am Display erscheint der Hinweis „Gerät muss neu gestartet werden ...“ – bestätigen Sie die Meldung mit „OK“.
13. Das Gerät startet automatisch und ist nun zur Anmeldung bereit.